Zasilenie z Tablicy TG

5xLY16
w RL n/t

PE
N

DILOS 63A

L1,L2,L3
N

3N~50Hz 400/230V TN-S

3xL301

Gn. szczelne n/t - obw.1	YDY2o3x2,5 w RL n/t	S301 B16A	P302 25A 30mA	01
Zasil. podnośnika samoch.	YDY2o3x2,5 w RL n/t	S301 B16A	P302 25A 30mA	02
Gn. szczelne n/t - obw.2	YDY2o3x2,5 w RL n/t	S301 B25A	P302 25A 30mA	03
Gn. siłowe 16A z wyłącznikiem	YDY2o5x4 w RL n/t	S303 C16A	P304 40A 30mA	04
Gn. szczelne n/t - obw.1 - pom.nr 17	YDY2o3x2,5 w RL n/t	S301 B16A	P302 25A 30mA	05
Gn. szczelne n/t - obw.2 - pom.nr 17,13	YDY2o3x2,5 w RL n/t	S301 B16A	P302 25A 30mA	06
Gn. siłowe 16A z wyłącznikiem	YDY2o5x4 w RL n/t	S303 C16A	P304 40A 30mA	07
Gn. siłowe 16A z wyłącznikiem	YDY2o5x4 w RL n/t	S303 C16A	P304 40A 30mA	08
Gn. siłowe 16A z wyłącznikiem	YDY2o5x4 w RL n/t	S303 C16A	P304 40A 30mA	09
Gn. siłowe 32A z wyłącznikiem	YDY2o5x4 w RL n/t	S303 C20A	P304 40A 30mA	10
Gn. siłowe 16A z wyłącznikiem	YDY2o5x4 w RL n/t	S303 C16A	P304 40A 30mA	11
Gn. siłowe 16A z wyłącznikiem	YDY2o5x4 w RL n/t	S303 C16A	P304 40A 30mA	12
Gn. siłowe 32A z wyłącznikiem	YDY2o5x4 w RL n/t	S303 C20A	P304 40A 30mA	13
Oświetlenie pom. nr 13,17	YDY2o3/4x1,5 p/t	S301 C10A	P302 25A 30mA	14
Oświetlenie pom. nr 18 - obw.1		S301 C6A	P304 25A 30 mA	15
Oświetlenie pom. nr 18 - obw.2		S301 C6A		
Oświetlenie pom. nr 18 - obw.3		S301 C6A		

pom.nr 18

T-1
XL3 160 5R
metalowa n/t

Szybkie samoczynne wyłączanie zasilania
Układ sieci TN-C-S 400/230V

Nr rysunku E-4	Nr Str.	Temat	*Remont budynku Warsztatów Szkolnych w Białej Piskiej*	Autorzy	*mgr inż. Piotr Ciotrowski*	Nr. upr.SUW-105/88
		Inwestor	*Zespół Szkół nr 1 w Białej Piskiej ul.Sienkiewicza 11*			Branża ELEKTRYCZNA
		Rysunek	***Schemat ideowy zasilania - tabl. "T1"***			Faza PROJEKT BUDOWLANY
			SKALA 1:75 Data 2008			

Projektowanie i Usługi Inwestorskie
mgr inż. Piotr Ciotrowski
12-200 Pisz
ul. Czerniewskiego 1/43
tel.fax (087) 423 00 45